

Аппарат испытательный АИ-2500



Белгород, Россия

Аппарат испытательный АИ-2500 предназначен для испытания изоляции электротехнического оборудования и материалов переменным синусоидальным напряжением частотой 50 Гц, регулируемым в пределах 0-2500 В;

Область применения – электротехника и энергетика.

Благодаря повышенному выходному току аппарат может быть использован для испытания на переменном напряжении изоляции обмоток крупных электрических машин. С успехом может быть использован для испытания электроинструмента. Установка обслуживается одним оператором с правом работы на установках с напряжением выше 1000 В.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вольтметр установки измеряет действующее значение переменного напряжения. Миллиамперметр измеряет действующее значение тока.

Параметр Значение

Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В 220 ± 22

Частота питающей сети, Гц 50 ± 2

Пределы регулировки выходного напряжения переменного тока, В 0-2500

Приведенная погрешность измерения выходного напряжения, %, не более 3

Максимальный выходной ток, мА 500

Пределы измерения выходного тока, мА 10-500

Приведенная погрешность измерения выходного тока, %, не более 3

Порог срабатывания токовой защиты I_n 1, 1

Потребляемая мощность, ВА, не более 1400

Габаритные размеры, мм 480x350x200

Масса, кг, не более 25

Время работы в непрерывном режиме при максимальной мощности, час 2

Средний срок службы изделия, лет 10

Цена: **10 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

ОМЗ Групп Юлия

4993464288