Трансформатор испытательный однофазный газонаполненный ТИОГ-100

AvizInfo.ru

Белгород, Россия

Трансформатор испытательный однофазный газонаполненный ТИОГ-100 предназначен для испытания высоковольтного электротехнического оборудования класса напряжения 10 кВ и 35 кВ (и выше) кратковременным переменным (50 Гц) напряжением до 100 кВ.
Трансформатор ТИОГ-100 разработан для применения в составе передвижной испытательной лаборатории, вследствии чего, его конструкция устойчива к вибрации при транспортировании и климатическим факторам. Трансформатор практически не требует обслуживания.
В стандартном исполнении трансформатор имеет мощность 17 кВА.
В конструкцию трансформатора может быть встроен высоковольтный элегазовый конденсатор, который, при подключении соответствующих измерительных приборов, позволяет проводить испытания с измерением емкости изоляции Cx, тангенса угла диэлектрических потерь tgδ и частичных разрядов ЧР.
В трансформаторе также имеется отвод обмотки высокого напряжения (индуктивный делитель напряжения), который позволяет измерять высокое напряжение, выдаваемое трансформатором на объект испытаний.
Параметр Исполнение 1 Исполнение 2
Выходное напряжение, кВ 100
Входное напряжение, В 220 или 380
Номинальная частота, Гц 50
Максимальная выходная мощность, кВА 7, 5 17, 5
Максимальный выходной ток, А 0, 075 0, 17
Максимальная емкость объекта испытаний, пФ 2500 5800
Емкость встроенного конденсатора, пФ 18-25
Рабочее избыточное давление элегаза, МПа 0, 35
Масса, кг, не более 68 85
Габаритные размеры, мм Ø464×793

Цена: **10 руб.**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
ОМЗ Групп Юлия	**4993464288**	