

Трансформатор испытательный однофазный газонаполненный ТИОГ-100



AvizInfo.ru

Белгород, Россия

Трансформатор испытательный однофазный газонаполненный ТИОГ-100 предназначен для испытания высоковольтного электротехнического оборудования класса напряжения 10 кВ и 35 кВ (и выше) кратковременным переменным (50 Гц) напряжением до 100 кВ.

Трансформатор ТИОГ-100 разработан для применения в составе передвижной испытательной лаборатории, вследствие чего, его конструкция устойчива к вибрации при транспортировании и климатическим факторам. Трансформатор практически не требует обслуживания.

В стандартном исполнении трансформатор имеет мощность 17 кВА.

В конструкцию трансформатора может быть встроен высоковольтный элегазовый конденсатор, который, при подключении соответствующих измерительных приборов, позволяет проводить испытания с измерением емкости изоляции S_x , тангенса угла диэлектрических потерь $\tan\delta$ и частичных разрядов ЧР.

В трансформаторе также имеется отвод обмотки высокого напряжения (индуктивный делитель напряжения), который позволяет измерять высокое напряжение, выдаваемое трансформатором на объект испытаний.

Параметр Исполнение 1 Исполнение 2

Выходное напряжение, кВ 100

Входное напряжение, В 220 или 380

Номинальная частота, Гц 50

Максимальная выходная мощность, кВА 7, 5 17, 5

Максимальный выходной ток, А 0, 075 0, 17

Максимальная емкость объекта испытаний, пФ 2500 5800

Емкость встроенного конденсатора, пФ 18-25

Рабочее избыточное давление элегаза, МПа 0, 35

Масса, кг, не более 68 85

Габаритные размеры, мм $\varnothing 464 \times 793$

Цена: **10 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

ОМЗ Групп Юлия

4993464288